

Cysylltu'r Request i'r Notifier neu system dderbyn arall

1. Mewnosodwch y batri, gan nodi'r marciau o fewn yr ardal batri.
2. Paratowch yr Notifier / system arall wrth ei rhoi yn fodd cofrestru.
3. Actifadu'r Request drwy bwysu'r botwm
4. Dylai'r Notifier / system arall gydnabod y ddyfais newydd.

Malynebau

Cydnawsedd	Tunstall / TeleAlarm
Amledd Gweithredu	869 MHz
Maint	H120 x L120 x D25mm
Batri	2 x Celloedd AAA
Pellter gweithio ddi-wifr	Hyd at 600m
Batri Isel Auto	Gwriad dyddiol / Pob gweithrediad
Tymheredd Gweithredu	-10°C i +55°C
Cydymffurfio	CE / RoHS 2 / RED
Gwarant	24 mis

Amnewid Batri

Mae'n bwysig i ddefnyddio dau fatri 'Energizer Ultimate Lithium AAA' i sicrhau'r oes batri fwyaf a bod y larwm cefndir batri isel yn gywir. Sylwch ar y marciau yn adran y batri a sicrhau bod y batris yn cael eu mewnosod yn gywir.

Pacio ar gyfer cludo

Rhaid i'r offer sy'n cynnwys celloedd neu fatris gael eu pacio mewn pecynnau anhyblyg cryf a rhaid eu sicrhau rhag symud o fewn y deunydd pacio allanol i atal actifadu damweiniol. Rhaid i enw a chyfeiriad yr anfonwr fod yn weladwy yn glir ar y pecyn allanol.

Diogelwch

Peidiwch â datgymalu na newid yr uned. Peidiwch ag agor y casin. Defnyddiwch o dan do mewn lleoliad sych yn unig.

Gwaredu

Dylid cael gwared ar yr holl wastraff electronig yn unol â'r ddeddfwriaeth ddiweddaraf.

Rhaid ei waredu o fewn y llif gwastraff trydanol ac electronig a pheidio â chael gwared arno yn y llif gwastraff arferol. Mae ailgylchu cynhyrchion gwastraff trydanol yn helpu i warchod adnoddau naturiol ac atal effeithiau andwyol ar yr amgylchedd.

Cysylltwch â'ch cyflenwr os bydd angen mwy o wybodaeth arnoch.



Technoleg Glyfar, Gwnaethpwyd i Ofalu

Request

Larwm Radio Botwm Mawr

Canllaw
Rhaglennu v1.1



Mae'r 'Request' yn botwm galw diwifr annibynnol mawr hawdd ei wasgu. Defnyddir y 'Request' i ofyn am gymorth gan ofalwr lleol neu roi rhybudd trwy uned 'Lifeline'.

Yn ddelfrydol ar gyfer defnyddwyr sydd yn brin eu symudiadau y gellir eu rhoi ar unrhyw arwyneb gwastad. Mae'r 'Request' yn ddigon sensitif i gydnabod y cyffyrddiad lleiaf. Mae'r 'Request' yn cynnwys botwm mawr sy'n cynnwys trosglwyddydd radio integredig ynghyd â batris AAA y gellir eu newid.